

FW105

PANEL DE ALARMA DE INCENDIOS



ANCHO



FÁCIL DE INSTALAR



DIRECCIONABLE



» Panel compacto de 14,5 pulgadas de ancho. Lo suficientemente estrecho como para encajar entre los soportes estándar de 16".

» 1 circuito de bucle direccionable (SLC) que soporta 252 dispositivos o puntos direccionables.

» Fuente de alimentación compacta de 12A 110 - 120 VAC 60Hz (5,2A), o 220 - 240 VAC 50Hz (2,6A).

» 10A de potencia dedicada a los circuitos de señalización

» Viene con 4 NAC expandible a 8 NAC; 2 Amp por circuito.

» Anunciador opcional de 30 botones / DEL incorporado.

» Pantalla secuencial LCD en color de 7" que muestra 8 zonas activas simultáneamente.

» 6 botones de funciones auxiliares y 9 indicadores LED, lo que la convierte en la interfaz de usuario más intuitiva.

» 2 puertos RS232, 1 USB y 1 RJ45 en el panel.

» 4 circuitos aislantes SLC opcionales (Expandible a 8 aisladores Clase B).

» La red admite hasta 32 paneles (Clase X) o 109 anunciadores remotos o paneles (Clase B).



Maple Armor.com

8866 boulevard du Quartier,
Brossard, QC J4Y 0R2

+1 514 631 3131
info@maplearmor.com