

FW131

BOOSTER D'ALIMENTATION

Le nouveau booster d'alimentation FW131 se présente sous une forme compacte pour une installation plus rapide et plus facile. Elle dispose d'une interface conviviale comprenant un écran ACL, 5 touches de fonction et 4 indicateurs à DEL.



LARGEUR



INSTALLATION FACILE



ADRESSABLE

- » Panneau compact remarquable d'une largeur de 14,5 po. Suffisamment étroit pour passer entre des montants standard de 16 po.
- » Alimentation compacte à découpage 12A 110 - 120 VAC 60Hz, ou 220 - 240 VAC 50Hz
- » 10A de puissance dédiée aux circuits de signalisation
- » 8 circuits de signalisation de classe A ou B avec un maximum de 3A par circuit NAC
- » Sortie d'alimentation auxiliaire 1A
- » 4 contacts secs de relais de forme C
- » 1 écran ACL, 5 touches de fonctions auxiliaires et 4 indicateurs à DEL, ce qui en fait l'interface utilisateur la plus intuitive pour les alarmes incendie.
- » 3 façons de se connecter entre les panneaux et les NAC Boosters - via SLC, via CAN et Pass Through



Maple Armor.com

8866 boulevard du Quartier,
Brossard, QC J4Y 0R2

+1 514 631 3131
info@maplearmor.com