

10031/10032/10035

UNITÉ DE SECOURS D'URGENCE - ACIER

DESCRIPTION

- Boîtier en acier à revêtement blanc
- DEL ultra brillante et longue durée de vie
- Tension d'entrée universelle 120V/277V /347V
- Interrupteur de test et indicateur AC-ON
- Montage mural/au plafond/latéral
- Deux phares de lampes réglables 2 * 2W
- Durée de batterie de secours 120 minutes
- Convient aux endroits humides
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Température ambiante 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
- Phares satellites compatibles*
- Cordon d'alimentation inclus pour 10031
- Garantie 1 an
- Certifié ULc C22.2-NO141-10

Livré en standard avec 3 pictogrammes pour la sélection de la direction (simple / double face)



* Compléments à distance



10195/10029



10196/10030

ALIMENTATION DE SECOURS

120

MINUTES ENVIRON

TEMPS DE CHARGE

36/72/150



HEURES

CARACTÉRISTIQUES

Code de produit	10031	10032	10035
Description	Unité de batterie en acier 36W	Unité de batterie en acier 72W	Unité de batterie en acier 150W
Source de lumière	SMD 2835 (6pcs)	SMD 2835 (6pcs)	SMD 2835 (6pcs)
Tension d'entrée	AC120/277/347V, 50/60Hz, 100mA	AC120/277/347V, 50/60Hz, 160mA	AC120/277/347V, 50/60Hz, 200mA
Puissance d'entrée	9W	15W	21W
Alimentation de secours	4W - 10W	4W - 10W	4W - 10W
Phares DEL	2*2W / 2*5W	2*2W / 2*5W	2*2W / 2*5W
Flux Lumineux	≥260lm / ≥700lm	≥260lm / ≥700lm	≥260lm / ≥700lm
Durée de secours	Jusqu'à 120 minutes	Jusqu'à 120 minutes	Jusqu'à 120 minutes
Batterie	Batterie plomb-acide 6V, 7Ah	Batterie plomb-acide 12V, 7Ah	2pcs * Batterie plomb-acide 6V, 12Ah
DC Volts	6V	12V	12V
Temps de charge	24 Hrs	24 Hrs	24 Hrs
Compatible avec la télécommande*	10W(120Mins) 12W(90Mins) 36W(30Mins)	10W(120Mins) 12W(90Mins) 36W(30Mins)	10W(120Mins) 12W(90Mins) 36W(30Mins)
Hauteur de montage max.	16.1 pi (4.8m)	16.1 pi (4.8m)	15.1 pi (4.7m)
Fiche d'instruction	VOIR	VOIR	VOIR



10031



10032 / 10035

